1.	AXLJ TT 3x1x240/25; TA2 - TS0582
2.	AXLJ TT 3x1x240/25; TA1 - TA2
3.	AXLJ TT 3x1x240/25; TA1 - TA2
4.	AXLJ TT 3x1x240/25; KP2 - TA2
5.	AXLJ TT 3x1x240/25; KP2 - TA2

TA2 uzstādīšanas mezgls
M1:50

Transformatoru atslēgšanas poga ugungrēka gadījumā

Proj. zemējuma kontūrs sastāvošs no cinkotas plakandzelzs 40x4mm un vertikāliem elektrodiem d20 L=6m. Zemējuma pretestībai jābūt ne lielākai kā 0.91Ω. Nepieciešamības gadījumā kontūru papildināt

KA-2.1

KA-2.2

KA-2.3

Griezums "A - A"
M1:50

TA2
Lietotāja 10.5/0.42kV 2x1000kVA transformatora apakšstacija ar iespēju uzstādīt 2x1250kVA transformatorus
(ZPUE)

Metāla penālis

Seguma sastāvu skat. TS daļā

Proj. zemējuma kontūrs - cinkota plakandzelzs 40x4mm

Būvbedre

5.0 cm Vidēji rupjas smiltis (blīvētas līdz nosacītam blīvumam)
30 cm Skembu slānis (frakcija 0...70mm blīvētas līdz nosacītam blīvumam)

Griezums "B - B"
M1:50

TA2
Lietotāja 10.5/0.42kV 1000kVA transformatora apakštacija.
(ZPUE)

AS1
Firmas "Jauda" individuāli komplektējama apgaismes vadības sadalne uz U1 bāzes. Montāža uz KTA sienas

Proj. zemējuma kontūrs - cinkota plakandzelzs 40x4mm

Būvbedre

5.0 cm Vidēji rupjas smiltis (blīvētas līdz nosacītam blīvumam)
30 cm Skembu slānis (frakcija 0...70mm blīvētas līdz nosacītam blīvumam)

A3xA1